

# Smartvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 2



- Erweiterung der Smartvest zur Schaltung angeschlossener Geräte
- Smarte Lichtsteuerung: Anlage scharf bzw. unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung einer Smartvest Komponente (z. B. Melder)
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Steuerbar mit der Smartvest App

Die Smartvest Funk-Steckdose ermöglicht die Schaltung einer Vielzahl Ihrer elektronischen Geräte – bequem und direkt über die kostenlose App oder automatisch nach individuellem Zeitplan. So realisieren Sie diverse Smart-Functions wie z.B. eine Anwesenheitssimulation oder Sie lassen die Kaffeemaschine schon mal vor dem Aufstehen vorheizen. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt und ihr Alltag wird so, wie er schon immer sein sollte – sicher und smart.

# Smartvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 55x99x31 mm
Anschlüsse	Schukostecker am Gerät (Typ:F), Schukodose am Gerät (Typ:F)
Anzeige	LED
Breite	55 mm
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	99 mm
Länge	31 mm
Leuchtfarbe	Blau; Orange
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FSK
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,129 kg
Sabotageüberwachung	nein
Schaltleistung	< 3680 W
Spannungsversorgung AC	250 V
Zertifizierungen	GS