

ABUS Security Center

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Artikelnummer: FUAA35010A | EAN: 4003318388286



NEU

Produktvorteile

- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene, Push-Benachrichtigung via App und E-Mail
- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinkblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Bis zu 32 individuell konfigurierbare Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Smartvest-Zentrale verbindet bis zu 32 Funk-Komponenten und bis zu 4 IP-Kameras mit der kostenlosen App

und ist damit der Mittelpunkt eines modernen Zuhauses. Sie steht dabei für zuverlässige Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Die Installation ist dank Plug and Play denkbar einfach, was auch alle zusätzlichen Komponenten betrifft – sie sind bereits vorkonfiguriert und lassen sich ganz einfach über die kostenlose App einbinden. Alle weiteren Einstellungen, wie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation, werden bequem und intuitiv über das Tablet oder Smartphone vorgenommen. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90 dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren.

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Abmessungen [mm]	(B x L x H) 280 x 89 x 280
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail / SMS / Akustisches Warnsignal
Anzahl Benutzer	1
Anzahl Ereignisse	1.000
Anzahl Funkzonen	32
Anzeige	LED
Ausführung	Funk-Alarmzentrale
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	6
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Breite [mm]	280
Bruttogewicht [kg]	1,04
Farbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz [MHz]	868
Funkreichweite [m]	(Je nach Installation) 30 - 100
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht [g]	540
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Höhe [mm]	280
Integrierte Sirene	< 90 dB
Kompatibel zu	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Leuchtfarbe	Blau / Gelb / Rot
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Alarmanlage
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 02 Menge	6
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	1m Netzkabel
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Kurzanleitung

Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 06 Menge	1
Länge [mm]	89
Max. Betriebstemperatur [°C]	40
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	80
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht [kg]	0,54
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Notstromversorgung	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produkt	FUAA35010A
Produktgruppe	Zentrale
Sendeleistung	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spannungsversorgung DC [V]	5
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme [mA]	480
Unterstützte IP Kameras	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
VdS Klasse	ohne
Verpackungsart	Einzelkarton
Verschlüsselung	AES128, HTTPS